

Программируемые одноканальные источники напряжения и тока стабилизированные, с ЖК-индикатором и с дистанционным управлением, выходной мощностью от 600 до 800 Вт

Обозначение	Основные характеристики
БЗ-751.5.XXX	<p>Диапазон 1 - 0,01-15,00 В; 0,01-40,00 А.(5,0 мВ; 20мА) Диапазон 2 – 0,001-9,999 В; 0,1- 999,9 мА.(0,5 мВ; 0,03 мА) Диапазон 3 – 0,01-99,99 мА (0,005 мА) ЖКИ – дисплей 128x64. Стабилизация I, U. Режимы работы – ручной, цифровой, дистанционный. Рабочая выходная мощность – 600 Вт. Дискретность установки; диапазон 1 грубо (1,0 В; 1,0А); точно (10мВ; 10мА); диапазон 2 грубо (0,1 В; 10 мА); точно (1 мВ; 0,1 мА). Диапазон 3 –грубо 1,0 мА; точно – 0,01мА. Таймер. Рабочие температуры (-10...+40)°С. Масса 23 кг. Габариты – 390x470x190. Свидетельство о поверке. Изготавливаются с одним из портов RS-232, RS-232PSP, RS-485.</p>
БЗ-753.5.XXX	<p>Диапазон 1 – 0,01-30,00 В; 0,01-25,00 А.(3,0 мВ; 10,0 мА) Диапазон 2 – 0,001-9,999 В; 0,1- 999,9 мА.(0,5 мВ; 0,03 мА) Диапазон 3 – 0,01-99,99 мА (0,005 мА) ЖКИ – дисплей 128x64. Стабилизация I, U. Режимы работы – ручной, цифровой, дистанционный. Рабочая выходная мощность – 750 Вт. Дискретность установки; диапазон 1 грубо (1,0 В; 1,0А); точно (10мВ; 10мА); диапазон 2 грубо (0,1 В; 10 мА); точно (1 мВ; 0,1 мА). Диапазон 3 –грубо 1,0 мА; точно – 0,01мА. Таймер. Рабочие температуры (-10...+40)°С. Масса 23 кг. Габариты – 390x470x190. Свидетельство о поверке. Изготавливаются с одним из портов RS-232, RS-232PSP, RS-485.</p>
БЗ-754.5.XXX	<p>Диапазон 1 – 0,01-40,00 В; 0,01-20,00 А.(3,0 мВ; 3,0 мА) Диапазон 2 – 0,001-9,999 В; 0,1- 999,9 мА.(0,5 мВ; 0,03 мА) Диапазон 3 – 0,01-99,99 мА (0,005 мА) ЖКИ – дисплей 128x64. Стабилизация I, U. Режимы работы – ручной, цифровой, дистанционный. Рабочая выходная мощность – 800 Вт. Дискретность установки; диапазон 1 грубо (1,0 В; 1,0А); точно (10мВ; 10мА); диапазон 2 грубо (0,1 В; 10 мА); точно (1 мВ; 0,1 мА). Диапазон 3 –грубо 1,0 мА; точно – 0,01мА. Таймер. Рабочие температуры (-10...+40)°С. Масса 23 кг. Габариты – 390x470x190. Свидетельство о поверке. Изготавливаются с одним из портов RS-232, RS-232PSP, RS-485.</p>

*- без учета стоимости метрологического сопровождения поверки (калибровки).

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

БЗ-756.5.XXX	<p>Диапазон 1 – 0,01-60,00 В; 0,01-12,00 А.(3,0 мВ; 3,0 мА) Диапазон 2 – 0,001-9,999 В; 0,1- 999,9 мА.(0,5 мВ; 0,03 мА) Диапазон 3 – 0,01-99,99 мА (0,005 мА) ЖКИ – дисплей 128x64. Стабилизация I, U. Режимы работы – ручной, цифровой, дистанционный. Рабочая выходная мощность – 720 Вт. Дискретность установки; диапазон 1 грубо (1,0 В; 1,0А); точно (10мВ; 10мА); диапазон 2 грубо (0,1 В; 10 мА); точно (1 мВ; 0,1 мА). Диапазон 3 –грубо 1,0 мА; точно – 0,01мА. Таймер. Рабочие температуры (-10...+40)°С. Масса 23 кг. Габариты – 390x470x190. Свидетельство о поверке. Изготавливаются с одним из портов RS-232, RS-232PSP, RS-485.</p>
БЗ-757.5.XXX	<p>Диапазон 1 – 0,1-120,00 В; 0,001-6,000 А.(3,0 мВ; 1,0 мА) Диапазон 2 – 0,001-9,999 В; 0,1- 999,9 мА(0,5 мВ; 0,03 мА) Диапазон 3 – 0,01-99,99 мА.(0,005 мА) ЖКИ – дисплей 128x64. Стабилизация I, U. Режимы работы – ручной, цифровой, дистанционный. Рабочая выходная мощность – 720 Вт. Дискретность установки; диапазон 1 грубо (10,0 В; 0,1А); точно (100мВ; 1,0мА); диапазон 2 грубо (0,1 В; 10 мА); точно (1 мВ; 0,1 мА). Диапазон 3 –грубо 1,0 мА; точно – 0,01мА. Таймер. Рабочие температуры (-10...+40)°С. Масса 23 кг. Габариты – 390x470x190. Свидетельство о поверке. Изготавливаются с одним из портов RS-232, RS-232PSP, RS-485.</p>

*- без учета стоимости метрологического сопровождения поверки (калибровки).

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93